

Denumire :Grup electrogen stationar ESE 16 DW
Serie Motor: 25336/2014

Serie Grup : 269807418
Data punere in functie: 27.11.2014

**TABEL PERIODIC DE INTRETINERE
ANEXA LA CERTIFICATUL DE GARANTIE EGR00080RC/27.11.2014**

PORNITI MOTORUL SAPTAMANAL SI LASATI-L SA SE INCALZEASCA

A - VERIFICARI ZILNICE NECESARE INAINTEA FIECAREI PORNIRI:

1. Verificati nivelul lubrifiantului
2. Verificati nivelul agentului de racire
3. Adaugati o cantitate suficienta de antigel, in cazul temperaturilor scazute
4. Verificati filtrul de aer si indicatorul de restrictii
5. Verificati nivelul de combustibil din rezervor
6. Verificati supapa de aerisire a rezervorului; ea nu trebuie sa fie obturata
7. Verificati bateria si apa distilata, in cazul nivelului scazut al curentului
8. Verificati fantele de aerisire ale carcasei si ale elementelor bateriei; acestea nu trebuie sa fie obturate.

B- REVIZII PERIODICE :

9. Verificati daca apar scurgeri de combustibil, lubrifiant sau agent de racire, verificati si curatati canalele radiatorului.
10. Inlocuiti uleiul, filtrul de ulei, filtrul de combustibil, filtrul de aer.
11. Verificati presiunea lubrifiantului si temperatura agentului de racire.
12. Verificati sistemul de admisie a aerului, ele nu trebuiesc sa fie obturate.
13. Verificati tensiunea curelelor de transmisie si verificati daca apar semne de uzura.
14. Verificati tensiunea de iesire a generatorului.
15. Verificati instalatia electrica si de comanda.
16. Goliti rezervorul de combustibil, desfacand dopul de drenare, pentru a elimina impuritatile si apa acumulata
17. Verificati daca apar fisuri in tevile de aer si ulei ale turbinei.
18. Verificati canalele de admisie a aerului
19. Curatati rotorul de ventilatie si difuzorul turbinei
20. Verificati toleranta rulmentilor
21. Verificati pompa de circulare a agentului de racire.
22. Verificati injectoarele si toleranta supapelor
23. Verificati sistemul de racire si curatati-l daca este necesar
24. Verificati demarorul si alternatorul de incarcare a bateriei
25. Strangeti suruburile si piulitele care au rol de asamblare.
26. Verificati tampoanele anti-vibratii.
27. Verificati integritatea motorului, in special a cablurilor acestuia.

Reviziile se vor efectua conform operatiunilor de mai sus, dupa cum urmeaza:

- a) Doua revizii periodice/ an :
 - O revizie pentru pregatirea functionarii in conditii optime a generatorului pentru anotimpul rece.
 - O revizie pentru pregatirea functionarii in conditii optime a generatorului pentru anotimpul cald.
- b) La interval de 250 ore de functionare.

Beneficiarul a luat la cunostinta ca nerespectarea prezentului tabel periodic de intretinere duce la pierderea garantiei acordate de catre producator/furnizor.

Prezentul tabel s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte

Furnizor/vanzator

Beneficiar/Cumparator

SC ENDRSS GROUP ROMANIA SRL

I.N.C.D. T.J.M Cluj

ENDRESS GROUP ROMANIA
www.endress-group.ro
office@endress-group.ro

Bocsa
Str. Medresului nr.17
Telefon: 0040-255-227 825
Fax: 0040-255-227 828

Bucuresti
Ciorogarla; km 16 A1; Sos. Bucuresti, nr.108
Telefon: 0040-21.350.09.95
Fax: 0040-31.817.66.08